

Centralina per max. quattro attuatori, con SMPS integrato, predisposta per essere montata direttamente su MEGAMAT 2 e MEGAMAT 5. Con "blocco di sicurezza prima anomalia".

- Connessioni: connessioni per attuatori: 1-4; connessioni per sistemi di comando: 1-2
- Opzioni di dotazione: connessione batteria ricaricabile, uscita (29 V DC) per sistema di illuminazione, cavo di rete con messa a terra



Standard configurations**Dati sulle prestazioni**

Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto
Centralina	comando a relè
Voltaggio in uscita	29 V DC costante

Componenti

Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035
Cavo di alimentazione	removibile: spina Britannica, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Britannica, grigio, a spirale, 2460 mm, isolamento in PVC spina Britannica con contatto di terra, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina USA, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina USA con contatto di terra, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina Australiana, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Australiana con contatto di terra, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Giapponese, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina Giapponese con contatto di terra, grigio, liscio, 4000 mm, PVC tipo F (Schuko), grigio, liscio, 3000 mm, isolamento in PVC tipo F (Schuko), grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina tipo E/F (CEE 7/17), grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC
SMPS	sì

Altri dati

Connessioni 1	connessioni per attuatori: 1-4 connessioni per sistemi di comando: 1-2
Grado di protezione	IPX6
Classe di protezione	II
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tensione di rete	ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC
Sicurezza	blocco di sicurezza prima anomalia
Opzioni di montaggio	fori di fissaggio

Extra configurations**Dati sulle prestazioni**

Centralina	commutazione diretta, comando a microprocessore (comando sincronizzato)
------------	---

Componenti

Cavo di alimentazione	cavo di rete con messa a terra
-----------------------	--------------------------------

Altri dati

Opzioni di montaggio	montaggio diretto su MEGAMAT 2 e MEGAMAT 5 (2 morsetti di fissaggio)
----------------------	--

Opzioni di dotazione

connessione batteria ricaricabile, uscita (29 V DC) per sistema di illuminazione

¹ (esempio, in funzione della variante di centralina)



